

Terminal Lug Kit

Kit de cosses de raccordement

Anschluss Fahnen-Satz

Juego de bornas tipo lengüeta

Kit morsetti terminali



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.
ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharge.
ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung zur Vermeidung von elektrischen Unfällen trennen.
ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.
ATENCION: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.
ATENÇÃO: Para evitar choques, desconectar da corrente elétrica antes de fazer a instalação ou a manutenção.

- ① **NOTE:** With CWE4-VS or CWE4-VM conductor bar kit.
- ② **NOTE:** With CWE4-VS2 or CWE4-VM2 conductor bar kit.
- ③ **NOTE:** For CA6-95...110 with CEP7-EE*F, use lug kit CA6-L110 for CA6-95...110 and lug kit CA6-L180 for CEP7-EE*F.

CA6	CEF1	Cat. No.	Type	Qty.	①	②	③	④	⑤	⑥
CA6-95 CA6-110	①CEF1-11-* ①CEF1-12-* ③CEP7-EE*F	CA6-L110			10 - 70 mm ²	15 mm	10 Nm	5 mm	10 Nm	10 mm
					8 - 2/0 AWG	9/16"	90 lb-in	3/16"	90 lb-in	13/32"
CA6-95-EI CA6-110-EI CA6-140(-EI) CA6-180(-EI)	②CEF1-11-* ②CEF1-12-* CEP7-EE*F	CA6-L180			16 - 150 mm ²	22 mm	28 Nm	8 mm	12 Nm	13 mm
					6 - 300 MCM	7/8"	250 lb-in	5/16"	110 lb-in	1/2"
CA6-210-EI CA6-250-EI CA6-300-EI CA6-420-EI	CEF1-22-* CEF1-41-* CEF1-42-* CEF1-52-* CEP7-EE*G	CA6-L420			25 - 185 mm ²	21 mm	28 Nm	8 mm	16 Nm	17 mm
					4 - 350 MCM	7/8"	250 lb-in	5/16"	150 lb-in	11/16"
CA6-630-EI	CEP7-EE*H	CA6-L630			70 - 240 mm ²	A 32 mm B 64 mm	45 Nm	8 mm	68 Nm	18 mm
					2/0 - 500 MCM	A 1-1/4" B 2-1/2"	400 lb-in	5/16"	600 lb-in	3/4"
CA6-860-EI	CEP7-EE*H	CA6-L860			70 - 240 mm ²	A 26mm B 48 mm	45 Nm	8 mm	68 Nm	18 mm
					2/0 - 500 MCM	A 1-11/32" B 1-7/8"	400 lb-in	5/16"	600 lb-in	3/4"